NEW

AMPLI-PRÉAMPLIFICATEURS

AM-120A
AM-240A

120 W | 240 W | 100 V | DC 24V | COUPURE SONO





DESCRIPTION

Ces amplificateurs mélangeurs sont disponibles en 120W et 240W.

Ils offrent des sorties haut-parleurs 100V.

Ils fonctionnent sur secteur 110V - 220V – 50 Hz ou DC 24 V.

DESCRIPTION

Ils sont équipés de :

- 3 entrées combo XLR avec JACK 6,35 mm (dipswitch priorité MIC)
- 2 entrées AUX en RCA
- 1 sortie PRE OUT en RCA et 1 sortie PRE OUT en XLR
- Protection thermique, surcharge et court-circuit
- Coupure Sono (mute fonction), carillon, sirène (Euroblock)
- Tel paging (euroblock)

CARACTÉRISTIQUES	AM-120A	AM-240A
Type	Amplificateurs préamplificateurs	
Alimentation	AC 110V / 220V – 50 - 60Hz DC 24 V	
Puissance de sortie	120 W RMS	240 W RMS
Sorties HP	70 V/ 100 V	
Sortie / Sensibilité	0 dBV / 600 Ω	
Entrées / Sensibilité AUX 1-2	550 mV / 10 kOHM	
Entrées / Sensibilité MIC 1-3	1.6 mV	
Réglages Tonalité	Graves : ± 10 dB à 100 Hz Aigus : ± 10 dB à 10 kHz	
Bande passante	80 Hz – 20 000 Hz (± 3 dB)	
Rapport Signal/Bruit	≥ 75 dB	
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %	
Affichages	Voyant d'alimentation Vumètres des niveaux de sortie	
Dimensions (L x P x h)	485 x 350 x 44 mm - 1U	
Poids	10 kg	11 kg

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Amplificateur-préamplificateur 120 W **AM-120A**
(code 02968)

Amplificateur-préamplificateur 240 W **AM-240A**
(code 02969)

RONDSON®
Public address system