MICROPHONES SANS FIL

BE-1040

NOUVEAUTÉ | UHF | 10 mW | 50 m Portée



DESCRIPTION

Ensemble UHF de qualité professionnelle !

Il est équipé d'un récepteur

- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur 4 fréquences fixes (4 canaux)
- Système de réception automatique PLL
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 50 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes
- 1 cordon Jack (sortie mix)
- Puissance de l'émetteur : 10 mW
- Type de modulation FM
- Déviation : 22 KHz
- Affichage des informations sur écran LCD
- Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)
- Autonomie utilisation en continue : 5 heures

FREQUENCES

- Il y a 4 sets avec 4 gammes de fréquences disponibles :

- **501.0 MHz - 511.5 MHz - 524.0 MHz - 538.5 MHz**
- **669.1 MHz - 655.0 MHz - 676.6 MHz - 663.0 MHz**
- **670.4 MHz - 658.1 MHz - 687.1 MHz - 664.1 MHz**
- **506.0 MHz - 517.5 MHz - 531.0 MHz - 546.5 MHz**

OPTIONS

- Le boitier récepteur peut être associé avec 4 micros main **BE-1040MIC** ou 4 micro-cravates **BE-1040BP.**

CARACTÉRISTIQUES	BE-1040
Méthode de réception	Récepteur UHF 4 canaux
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 10 ppm
Image interfère rate	> 50 dB
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Sensibilité	- 80 dBuV
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	50 Hz – 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV, Symétrique/Asymétrique
Affichage	LCD
Prises sortie audio	4 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
Prise d'antenne	4 x BNC
Alimentation	DC 12V - 1000 ma
Consommation	< 5 W
Dimensions (L x P x h)	480 x 180 x 46 mm (rackable)
Poids (récepteur + micro main)	2,75 Kg
Boitier micro cravate Micro main	BE-1040BP BE-1040MIC
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur 4 Ch - 2 mic à main et 2 cravates **BE-1040/2MIC/2BP**
(code 02526)

Ensemble récepteur 4 Ch - 4 micro-cravates **BE-1040/4BP**
(code 02525)

RONDSON®
Public address system

MICROPHONES SANS FIL

BE-1040

NOUVEAUTÉ | UHF | 10 mW | 50 m Portée



DESCRIPTION

Ensemble UHF de qualité professionnelle !

Il est équipé d'un récepteur

- Récepteur UHF équipé de modules récepteurs sur 4 fréquences fixes (4 canaux)
- Système de réception automatique PLL
- Système anti-interférence pour fonctionnement simultané de plusieurs ensembles
- Distance de réception de 50 mètres
- Affichage des fonctions sur écran LCD
- Fonction « sync » infrarouge permettant de transmettre aux émetteurs la fréquence
- Idéal pour les applications vocales, chant ou audio professionnelle sur scènes
- 1 cordon Jack (sortie mix)
- Puissance de l'émetteur : 10 mW
- Type de modulation FM
- Déviation : 22 KHz
- Affichage des informations sur écran LCD
- Tension de la Batterie : 3V (2 x 1,5V AA Battery)
- Autonomie utilisation en continue : 5 heures

FREQUENCES

- Il y a 4 sets avec 4 gammes de fréquences disponibles :

- **501.0 MHz - 511.5 MHz - 524.0 MHz - 538.5 MHz**
- **669.1 MHz - 655.0 MHz - 676.6 MHz - 663.0 MHz**
- **670.4 MHz - 658.1 MHz - 687.1 MHz - 664.1 MHz**
- **506.0 MHz - 517.5 MHz - 531.0 MHz - 546.5 MHz**

OPTIONS

- Le boitier récepteur peut être associé avec 4 micros main **BE-1040mic** ou 4 micro-cravates **BE-1040BP** ou 2 micros de chaque.

CARACTÉRISTIQUES	BE-1040
Méthode de réception	Récepteur UHF 4 canaux
Système	Synthétisé PLL
Stabilité en fréquence	< ± 10 ppm
Image interfère rate	> 50 dB
Rapport Signal/Bruit	> 90 dB
Sensibilité	- 80 dBuV
Distorsion harmonique totale	< 0,5 %
Bande passante	50 Hz – 15 000 Hz (± 3 dB)
Impédance de sortie	600 Ω
Niveau de sortie audio	400 mV, Symétrique/Asymétrique
Affichage	LCD
Prises sortie audio	4 XLR symétrique, 1 Jack asymétrique
Prise d'antenne	2 x BNC
Alimentation	DC 12V - 1000 ma
Consommation	< 5 W
Dimensions (L x P x h)	480 x 180 x 46 mm (rackable)
Poids (récepteur + micro main)	2,75 Kg
Boitier micro cravate Micro main	BE-1040BP BE-1040MIC
Piles ou Accus	2 x AA / 1,5 V (livrées)

DÉSIGNATIONS MODÈLES

Ensemble récepteur double avec micros à main ..... **BE-1040/4MIC** (code 02524)

RONDSON® Public address system