# MIC-216

Avec le pupitre d'annonces sélectifs MIC-216 vous pouvez effectuer un appel dans la zone de votre choix. Chaque bouton de votre table "privée" possède une fonction précise. Vous pouvez attirer l'attention de tout le monde à l'aide du signal d'avertissement, tirer le col de cygne vers vous, régler le volume et vous adresser à tous les passants. Votre indicateur LED vous montre que tout est en ordre.



Photo : Fancycrave on Unsplash

*Un appel au responsable du rayon 5 ? Le MIC-216 fait le nécessaire.*






## CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|---|
| type | microphone à condensateur |
| diagramme polaire | unidirectionnel |
| réponse de fréquence | 80 Hz - 16 KHz, +/- dB |
| connecteur | sortie RJ45 (2x disponible - bouclable) |
| | max. 6 pupitres |
| sensibilité | - 50 dB |
| réglage du volume | carillon + microphone |
| alimentation | 24 V DC - 500 mA |
| dimensions (h x l x p) | 54 x 175 x 147 mm |
| poids | 1 kg |
| compléments | adaptateur secteur |
| | |
| combinations | MX-2406M / MX-5006M |

artsoundaudio
info@artsound.be
ArtSound.Audio
www.artsound.be